



## VARTA POWERSPORTS Freshpack

### Kluczowe korzyści dla pojazdu

- Montaż w pionie
- Standardowa odporność na wibracje

Po więcej informacji odwiedź [varta-automotive.com](http://varta-automotive.com)

### INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

<b>ETN:</b>	514011019
<b>Nr artykułu:</b>	514011019I314
<b>Skrótowe oznaczenie:</b>	12N14-3A / B14L-A2
<b>Kod kreskowy:</b>	4016987127629
<b>Kod UK:</b>	
<b>Opakowanie jednostkowe:</b>	1
<b>Ilość sztuk na palecie:</b>	96

### INFORMACJE TECHNICZNE

<b>Napięcie [V]:</b>	12	<b>Stopka:</b>	B00
<b>Pojemność akumulatora [Ah]:</b>	14	<b>Układ biegunów:</b>	0
<b>Prąd rozruchu wg EN [A]:</b>	190	<b>Typ biegunów:</b>	Y8
<b>Długość [mm]:</b>	135	<b>Skrzynka:</b>	12N14-3A (B14L-A2)
<b>Szerokość [mm]:</b>	90	<b>Waga:</b>	4,51
<b>Wysokość [mm]:</b>	167		

*B00*

