

SWAG 33 10 1501

SWAG®

Applicabile a: Audi A3 (8V), Q2 (GA)

SEAT Ateca (KH), Leon (5F)

Škoda Karoq, Kodiaq, Octavia III, Superb III

VW Atlas (CA), Golf 7 (5G, BQ, BA, BV, AU,

AM, AN, BX), Teramont (CA),

Tiguan 2 Allspace (BW2),

Touran 2 (5T)



IT

Interruttore accensione

Problema

Il motore rimane in funzione quando la chiave di accensione è girata in posizione “off”, ma si spegne quando la chiave viene estratta. L'uso di uno strumento diagnostico adatto può mostrare i seguenti codici di guasto:

B11A511 - Contatto S, cortocircuito a massa

B12E512 - Ter.15: segnale, in cortocircuito con B+

B12E612 - Relè di attuazione terminale 15 carico, in cortocircuito con B+

Causa

Un guasto può verificarsi nell'interruttore a causa di problemi di tolleranza interna che impediscono il corretto allineamento dei contatti.

Soluzione

Verificare la continuità del cablaggio con l'interruttore di accensione. Se i valori sono corretti, procedere alla sostituzione dell'interruttore di accensione. Il ricambio SWAG 33 10 1501 è prodotto per corrispondere alla versione più recente (modificata). SWAG ha in gamma anche l'alloggiamento del blocchetto di accensione con il numero di articolo 30 93 6044.

Per ulteriori informazioni tecniche visitare: partsfinder.bilsteingroup.com